



Détecteur crépusculaire allume et éteint automatiquement le luminaire avec un seuil réglé à 5 lux. Vis de fixation fournies.

Superficie couverte: 60 m² environ

Zone de détection IR : détection jusqu'à 5 m - détecteur de mouvement couvrant un angle de 120°

Flux lumineux : 1000 lm (en mode détection) - 20 lm (en mode constant)

Temps de charge moyen : 8 h à la lumière du soleil

Dimensions : 55x90x79 mm

Code	Puissance	Température de couleur	Couleur
024428	6,8W	3000K	Noir